

AVR SERIES

Relay Type Stabilizer



- استفاده از میکروکنترلر دیجیتال
- صفحه نمایشگر دیجیتال
- عملکرد بدون صدا
- حفاظت در مقابل اضافه بار
- حفاظت در مقابل افزایش ولتاژ
- حفاظت در مقابل کاهش ولتاژ
- دارای مدار snubber برای حفاظت رله ها
- استفاده از ایزولاتورهای مناسب برای جلوگیری از شکست عایقی
- نمایش ولتاژ برق ورودی و ولتاژ خروجی
- قابلیت افزایش تعداد رله های تنظیم ولتاژ به صورت انتخابی
- استفاده از رله های صنعتی با طول عمر بالا
- مناسب برای مصارف خانگی ، اداری و صنعتی و ویلاها
- قابلیت وصل مجدد دستگاه با تاخیر

مشخصات فنی . Technical Specifications

MODEL		AVR 5000 VA	AVR 10000 VA	مدل
Input	Voltage	AC 140V-260V		دامنه ولتاژ
	Voltage Range	AC 220V		ولتاژ
	Frequency	50Hz/60Hz		دامنه فرکانس
	Precision	+/-10%		دقت ولتاژ
Output	Capacity	5000W	10000W	توان موثر
	Frequency	50Hz/60Hz		دامنه فرکانس
	Power Factor	(P.f=1)		ضریب توان
	Control type	Relay		نوع عملگر
Function	Over/Low Volt protection	Yes		حفاظت افت ولتاژ
	Digital display	Show input and output voltage		نمایشگر دیجیتال
	Temperature protection	yes		افزایش دما
	Over current protection	yes		حفاظت اضافه جریان
	Delaying	6 Secs(short)/ 120 Secs(long)		زمان تاخیر
Short Cir cuit & Over Load	MCB		اتصال کوتاه	
Efficiency	0.96		بهره وری	
Acoustic	≤50dB		نویز صوتی	
Enviroment	-5-60 Degree C		درجه حرارت	
	20% to 90%		رطوبت	
weight	(kg)	16	23	وزن کیلوگرم
Dimension	(mm) (WxDxH)	220x350x280	220x350x280	ابعاد

