

SVC SERIES

Servo Motor Stabilizer



SVC SERIES

- حفاظت در مقابل افزایش جریان
- دارای کلید مخصوص بای پس برای مواقع اضطراری
- سیستم کنترل فن خنک کننده بصورت اتوماتیک
- مدار حفاظتی بای پس
- صفحه نمایشگر کاملا دیجیتال
- حفاظت در مقابل افزایش یا کاهش ولتاژ
- مناسب برای مصارف خانگی، اداری و صنعتی
- سیستم تاخیر در وصل مجدد برای حفاظت در برابر چشمک های ناگهانی برق
- سرعت اصلاح ۷۰ ولت بر ثانیه
- سیستم کنترلی با فیدبک حلقه بسته
- استفاده از تکنیک سرو موتور
- سروموتور خطی با سرعت متغیر
- تنظیم ولتاژ خروجی در محدوده مجاز
- استفاده از سیم پیچی مسی
- نمایش ولتاژ ورودی و خروجی
- استفاده از زغال های صنعتی با فنر های دابل
- امکان تعویض قطعات بصورت کاملا مجزا
- قابلیت کار با انواع ژنراتور

مشخصات فنی . Technical Specifications

MODEL	SVC 3000 VA	SVC 5000 VA	SVC 10000 VA	SVC 15000 VA	مدل	
Input	Voltage	AC 175-250			دامنه ولتاژ	
	Frequency	50Hz/60Hz			دامنه فرکانس	
Output	Precision	+/-2%			دقت ولتاژ	
	Capacity	2400W	4000W	8000W	12000W	توان موتور
Function	Frequency	50Hz/60Hz			دامنه فرکانس	
	Power Factor	0.8			ضریب توان	
	Control type	DC/Servo motor			نوع موتور	
	Over/Low Volt protection	Yes			حفاظت افت ولتاژ	
	Delaying	Yes			زمان تأخیر	
	Temperature protection	Temperature protection option			اضافه حرارت	
	Short Circuit & Over Load	Fuse protection		MCB		قطع اضافه بار
Efficiency	0.96			بازدهی		
Noise level	<50dB			نویز صوتی		
Temperature	-5 +60 Degree C			درجه حرارت		
Humidity	20% to 90%			رطوبت		
weight	(kg)	13.5	20	34	61	کیلوگرم
Dimension	(mm) (WxDxH)	220x350x280	220x350x280	340x420x520	360x390x680	ابعاد

Main Features

مشخصات

